

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОДИННИКА DIGITAL RUNNER BAND



Функціонал годинника-браслета:

-основний час,

-крокомір, кількість спалених калорій та пройденої відстані

-будильник

Данна модель фітнес-браслету не підключається до телефону, вона працює як окремий пристрій. Браслет заряджається від мережі. Для того, щоб його зарядити- його потрібно витягнути з ремінця (всередині ремінця є капсула) та вставити в роз'єм ноутбука, павербанка. Щоб перевірити рівень заряду браслету –достатньо в режимі очікування затиснути кнопку і у Вас буде відображено кількість відсотків заряду. При 10% і нижче браслет покаже попередження про низький рівень заряду.

Керування браслетом здійснюється за допомогою однієї кнопки, вона розміщена на зовнішній стороні браслету і позначена особливими штрихами.

Для налаштування **основного часу** та дати Вам потрібно один раз натиснути на кнопку (якщо димплей не відображає нічого) і потім затиснути кнопку на декілька секунд. Коли у Вас почали блимати хвилини- Вам потрібно за допомогою коротких натисків на кнопку встановити потрібну годину, далі знову затримуємо кнопку на пару секунд і коротким натиском встановлюємо потрібні хвилини. Далі знову затримуємо кнопку та потім аналогічним чином встановлюємо місяць, число, рік , а також 24-х або 12-ти годинний формат часу, зріст та вагу. Щоб зафіксувати час ще раз затримуємо кнопку або ж можна нічого не натискати і браслет автоматично повернеться в режим основного часу.

Щоб переглянути данні **крокоміра, кількість спалених калорій та пройденої відстані** –Вам знову потрібно використовувати короткі натиски кнопки. Біля даних крокоміра буде намальована людинка, біля кількості спалених кроків вогник та біля відстані свій знак. Якщо Ви хочете обнулити данні браслета-Вам потрібно у розділі, що потрібно обнулити затиснути кнопку.

Якщо коротким натиском ще раз натиснути кнопку- Ви перейдете до **будильника**. Їх всього 4. Для того щоб перемикатися між ними-натискайте короткими натисками кнопку. Для налаштування часу будильника Вам потрібно в режимі потрібного будильника затримати кнопку і у Вас почнуть блимати години. За допомогою коротких натисків виставляємо потрібний час, потім знову затискаємо кнопку і короткими натисками кнопки встановлюємо хвилини. Будильник автоматично вмикається. Для того , щоб вимкнути будильник Вам потрібно в режимі будильника затримати кнопку і

за допомогою коротких натисків дійти до позначки години 24 і натиснути ще раз кнопку-у Вас висвітлиться A1OFF. Для фіксації затискаємо кнопку.

Також кнопку можна частково заблокувати, щоб у Вас на дисплеї відображався тільки основний час і Ви не могли переключитися між іншими режимами. Для цього коротким натиском кнопки перейдіть в режим, де у Вас буде надпис S і затримайте кнопку. І все-у Вас буде доступно тільки основний час, а також режим, щоб можна було його розблокувати. Для його знову затримуємо кнопку.

Зверніть увагу! Щоб продовжити термін служби браслета-будь ласка, знімайте модуль годинника одразу після миття рук або фізичних вправ, щоб витерти краплі води або поту.